



RB 3000

NATYCHMIASTOWA MOC ROZRUCHOWA

Booster RB 3000 zapewnia natychmiastową moc do uruchamiania pojazdów z rozładowanymi akumulatorami 12V. Wyposażony w funkcje bezpieczeństwa, dodatkowe porty ładowania USB i wbudowaną latarkę, jest również wszechstronny, co niezawodny. Mocny, kompaktowy i gotowy do pracy, sprawia, że nic nie przeszkodzi w zaplanowanych podróżach.

ROZRUCH AWARYJNY ROZŁADOWANYCH AKUMULATORÓW 12V

Poznaj przenośny booster RB 3000. Mimo niewielkich rozmiarów zapewnia prąd szczytowy 3000A, dzięki czemu z łatwością uruchomi większość akumulatorów 12V. Posiada zaawansowane funkcje bezpieczeństwa, w tym technologię antyiskrową oraz ochronę przed odwrotną polaryzacją, dzięki czemu możesz z niego korzystać z pełnym spokojem, aby szybko wrócić w drogę. Ale to znacznie więcej niż urządzenie rozruchowe. Jest to również wszechstronny power bank z portami ładowania USB dla wszystkich urządzeń i ma wbudowaną latarkę LED z trzema trybami świecenia. Nigdy nie przegapisz żadnej chwili, bez względu na to, dokąd zaprowadzą Cię przygody – ze spokojem, który zapewniają szwedzcy pionierzy ładowania, CTEK.

PEŁEN MOCY, ZAWSZE GOTOWY DO PRACY

RB 3000 dostarcza natychmiastową moc rozruchową, niezawodnie umożliwiając powrót na drogę. Niezależnie od tego, czy pomaga uporać się z nieoczekiwaną rozładowaną baterią, czy zapewnia zasilanie urządzeniom w podróży – zawsze możesz na niego liczyć, gdy go potrzebujesz. Kompaktowy, inteligentny i wytrzymały, jest niezbędny, aby sprostać wyzwaniom każdej podróży.

- Natychmiastowa moc rozruchowa – do 30 uruchomień na jednym ładowaniu.
- Rozruch awaryjny wszystkich rodzajów akumulatorów kwasowo-ołowiowych 12 V, w tym AGM, EFB, WET, GEL i Ca/Ca.
- Technologia odporna na iskry i zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją zapewniają bezpieczne użytkowanie.
- Kompaktowa konstrukcja ułatwiająca przenoszenie i przechowywanie.
- Powerbank USB o dużej pojemności plus wbudowana latarka z 3 trybami świecenia.
- Solidny, inspirowany szwedzkim stylem design, gwarantujący niezawodną wydajność.
- Ładuje telefony, tablety i inne urządzenia elektroniczne poprzez wbudowane porty USB-A i USB-C.
- W zestawie zaciski, torba do przechowywania i instrukcja obsługi.
- Ergonomiczna konstrukcja z intuicyjnymi wskaźnikami LED.
- 2 lata gwarancji.

CTEK

RB 3000**DANE TECHNICZNE**

PRĄD SZCZYTOWY AKUMULATORA	3000A / 30 uruchomień
MAKSYMALNY PRĄD ROZRUCHOWY	1980A
PRĄD ROZRUCHOWY	Do 1300A
POJEMNOŚĆ BATERII WEWNĘTRZNEJ	16000mAh (4000mAhx4 / 59.2Wh)
SZYBKI CZAS ŁADOWANIA	2, 5 godziny
TYP WEWNĘTRZNEGO ZESTAWU BATERII	4S1P
CHEMIA WEWNĘTRZNYCH OGNIW AKUMULATORA	Polimer litowo-jonowy
NAPIĘCIE WEJŚCIOWE	USB-C PD 30W
PRĄD WYJŚCIOWY	12V, USB-A QC3.0, USB-C PD30W
TYPY AKUMULATORÓW	12 V: WET, MF, Ca/Ca, AGM, EFB, GEL
SKŁAD CHEMICZNY AKUMULATORA	Kwas ołowiowy
NAPIĘCIE POCZĄTKOWE	2.5 V
ROBOCZA TEMPERATURA OTOCZENIA	-20 °C do +55 °C dla wyjścia
TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA	0 °C to +55 °C
WYMIARY (D X S X W)	239 x 107 x 40 mm
MASA NETTO (JEDNOSTKA Z KABLAMI)	1028 +/-10 g
STOPIEŃ OCHRONY (IP)	IP65
DŁUGOŚĆ ODŁĄCZANEGO KABLA ROZRUCHOWEGO NA WYJŚCIU	0.25 m
CHŁODZENIE	Konwekcja naturalna
DŁUGOŚĆ KABLA ZASILACZA SIECIOWEGO	1 m
TYP KABLA ZASILACZA SIECIOWEGO	USB-C
GWARANCJA	2 lata

GWARANTOWANA JAKOŚĆ Z CTEK

Obsługa klienta CTEK jest dostępna, aby odpowiedzieć na wszelkie pytania związane z ładowaniem i ładowarkami CTEK. Bezpieczeństwo, prostota i elastyczność charakteryzują wszystkie produkty i rozwiązania opracowane i sprzedawane przez CTEK. CTEK dostarcza ładowarki do ponad 70 krajów na całym świecie. CTEK jest również niezawodnym dostawcą OEM dla wielu najbardziej prestiżowych producentów samochodów i motocykli na świecie.

Więcej informacji można znaleźć na stronie WWW.CTEK.COM

Wszystkie produkty i specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia w celu poprawy niezawodności, funkcji lub projektu. W przypadku błędu produktu zastrzegamy sobie prawo do sprawdzenia produktu i weryfikacji usterki. Wszystkie zwroty produktów podlegają naszym standardowym warunkom gwarancji.

CTEK