



RB 4000

12 V | OMEDELBAR STARTKRAFT

Boostern RB 4000 ger dig omedelbar kraft för att starta fordon med döda 12 V-fordonsbatterier upp till 45 gånger, innan den behöver laddas om. Fullpackad med säkerhetsfunktioner, extra USB-laddningsportar och en inbyggd ficklampa, är den lika mångsidig som den är pålitlig. Den är kraftfull, kompakt och redo att användas och ser till att inget står i vägen för livets resor.

STARTA DÖDA 12 V-BATTERIER

Det här är den kraftfulla bärbara boostern RB 4000. Den är kompakt i storlek, men ändå med en batteritoppström på 4 000 A, och är byggd för att enkelt starta de flesta 12 V-batterier. Den har avancerade säkerhetsfunktioner, inklusive gnistsäker teknik och skydd mot omvänd polaritet, så att du kan använda den tryggt för att komma tillbaka på resande fot. Men det är mer än bara en starthjälp. Det är också en mångsidig, långvarig powerbank med USB-laddningsportar för alla dina enheter och har en inbyggd LED-ficklampa med tre ljuslägen. Du kommer aldrig att missa ett ögonblick, oavsett vart dina äventyr tar dig – med den sinnesro som kommer från Sveriges laddpionjärer, CTEK.

MER KRAFT, ALLTID REDO

RB 4000 levererar omedelbar startkraft för att enkelt starta ditt fordon. Oavsett om det handlar om att hjälpa dig att lösa ett oväntat urladdat batteri eller att ge ström till enheter på språng, är den alltid redo när du behöver den. Den är kompakt, smart och hållbar, vilket är ett måste för att klara utmaningarna på varje resa.

- Omedelbar startkraft – för upp till 45 starter på en enda laddning.
- Startar alla typer av 12 V-blysyrbatterier, inklusive AGM, EFB, WET, GEL och Ca/Ca.
- Gnistsäker teknik och skydd mot omvänd polaritet för säker användning.
- Kraftfull, men ändå kompakt för enkel bärbarhet och förvaring.
- USB-powerbank med hög kapacitet plus en inbyggd ficklampa med 3 ljuslägen.
- Robust svenskinspirerad design för pålitlig prestanda.
- Laddar telefoner, surfplattor och annan elektronik via inbyggda USB-A- och USB-C-portar.
- Levereras med klämmor, förvaringsväska och användarguide.
- Ergonomisk design med intuitiva LED-indikatorer.
- 2 års garanti.

CTEK

RB 4000**TEKNISK DATA**

BATTERIETS TOPPSTRÖM	4 000 A / 45 starter
MAXIMAL STARTSTRÖM	2060A
STARTSTRÖM	Upp till 1 300 A
INTERN BATTERIKAPACITET	24000mAh (6000mAhx4 / 88.8Wh)
SNABB LADDNINGSTID	3, 5 timmar
INTERN BATTERITYP	4S1P
INTERN BATTERICELLKEMI	Polymer litiumjon
INEFFEKT	USB-C PD 30W
UTEFFEKT	12V, USB-A QC3.0, USB-C PD30W
BATTERITYPER	12 V: WET, MF, Ca/Ca, AGM, EFB, GEL
BATTERIKEMI	Bly-syra
STARTSPÄNNING	2.5 V
DRIFTSTEMPERATUR	-20 °C till +55 °C för uteffekt
OMGIVNINGSTEMPERATUR VID FÖRVARING	0 °C to +55 °C
ANVÄNDARGRÄNSSNITT	Display
MÅTT (L X B X H)	239 x 107 x 40 mm
NETTOVIKT (ENHET MED KABLAR)	1210 +/- 10 g
KAPSLINGSKLASS	IP65
DE AVTAGBARA STARTKABLARNAS LÄNGD, UTEFFEKT	0,25 m
STRÖMKÄLLA	230 V -> 12 V
BATTERISPÄNNING	12 V
ANSLUTNINGAR	Avtagbar
KYLNING	Naturlig konvektion
NÄTADAPTERNS KABELLÄNGD	1 m
NÄTADAPTERNS KABELTYP	USB-C
GARANTI	2 år

GARANTERAD KVALITET MED CTEK

CTEK:s kundtjänst svarar på frågor om laddning och CTEK:s laddare. Säkerhet, enkelhet och flexibilitet är utmärkande för alla produkter och lösningar som utvecklats och säljs av CTEK. CTEK levererar laddare till mer än 70 länder över hela världen. CTEK är också en pålitlig underleverantör till många av världens högst aktade bil- och motorcykeltillverkare.

För mer information besök WWW.CTEK.COM

Alla produkter och produktspecifikationer kan ändras utan föregående information, på grund av förbättringar i tillförlitlighet, funktion eller design. Vid produktionsfel förbehåller vi oss rätten att kontrollera produkten för att bekräfta felet. Alla produktreturer omfattas av våra standardgarantivillkor.

CTEK