



RB 4000-boosteren kan øyeblikkelig starte kjøretøy med utladet 12 V-bilbatteri – og det opptil 45 ganger før den må lades opp. Fullpakket med sikkerhetsfunksjoner, ekstra USB-ladeporter og en innebygd lommelykt er den både allsidig og pålitelig. Den er kraftig, kompakt og klar til bruk, og sørger for at ingenting kommer i veien for livets reiser.

GI STARTHJELP TIL UTLADEDE 12 V-BATTERIER

Møt den kraftige bærbare RB 4000-boosteren. Til tross for den kompakte størrelsen leverer denne kraftpluggen en toppstrøm på 4000 A, og starter dermed enkelt de aller fleste 12 V-batterier. Den har avanserte sikkerhetsfunksjoner, inkludert gnistsikker teknologi og beskyttelse mot omvendt polaritet, slik at du trygt kan bruke den for å komme tilbake på farten. Den er imidlertid mer enn bare en starthjelp. Den er også en allsidig nødlader med lang varighet med USB-ladeporter for alle enhetene dine, og den har en innebygd LED-lommelykt med tre lysmoduser. Du vil aldri gå glipp av en eneste ting, uansett hvor eventyrene dine tar deg – med tryggheten som kommer fra Sveriges ladepionerer, CTEK.

MER KRAFT, ALLTID KLAR

RB 4000 leverer umiddelbar startkraft for å starte kjøretøyet ditt med letthet. Enten den hjelper deg med et uventet tomt batteri eller leverer strøm til enheter mens du er på farten, er den alltid klar når du trenger den. Den er kompakt, smart og holdbar, og er et must for å møte utfordringene på enhver reise.

- Øyeblikkelig startkraft – for opptil 45 starter på en enkelt lading.
- Starter alle typer 12 V blysyrebatterier, inkludert AGM, EFB, WET, GEL og Ca/Ca.
- Gnistsikker teknologi og beskyttelse mot omvendt polaritet for sikker bruk.
- Kraftig, men likevel kompakt for enkel bærbarhet og oppbevaring.
- USB-nødlader med høy kapasitet pluss en innebygd lommelykt med 3 lysmoduser.
- Robust svenskinspirert design for pålitelig ytelse.
- Lader telefoner, nettbrett og annen elektronikk gjennom innebygde USB-A- og USB-C-porter.
- Leveres med klemmer, oppbevaringspose og brukerveiledning.
- Ergonomisk design med intuitive LED-indikatorer.
- 2 års garanti.

RB 4000**TEKNISKE DATA**

BATTERIETS TOPPSTRØM	4000 A / 45 starter
MAKSIMAL STARTSTRØM	2060A
STARTSTRØM	Opptil 1300 A
INTERN BATTERIKAPASITET	24000mAh (6000mAhx4 / 88.8Wh)
RASK LADETID	3, 5 timer
INTERN BATTERITYPE	4S1P
INTERN BATTERICELLEKJEMI	Polymer Lithium-Ion
INN	USB-C PD 30W
UT	12V, USB-A QC3.0, USB-C PD30W
BATTERITYPER	12 V: WET, MF, Ca/Ca, AGM, EFB, GEL
BATTERIKJEMI	Blysyre
STARTSPENNING	2.5 V
DRIFTSTEMPERATUR, OMGIVELSER	-20 °C til +55 °C for utgang
OPPBEVARINGSTEMPERATUR, OMGIVELSER	0 °C to +55 °C
BRUKERGRENSESNIITT	Display
DIMENSJON (L X B X H)	239 x 107 x 40 mm
NETTOVEKT (ENHET MED KABLER)	1210+/-10 g
BESKYTTELSESGRAD	IP65
LENGDE PÅ AVTAKBAR STARTKABEL (OUTPUT)	0.25 m
STRØMKILDE	230 V -> 12 V
BATTERISPENNING	12 V
TILKOBLING	Avtakbar
KJØLING	Naturlig konveksjon
NETTADAPTER KABELLENGDE	1 m
NETTADAPTER KABELTYPE	USB-C
GARANTI	2 år

GARANTERT KVALITET FRA CTEK

CTEKs kundestøtte gir svar på alle spørsmål i forbindelse med lading og CTEK-ladere. Sikkerhet, enkelhet og fleksibilitet kjennetegner alle produktene og løsningene som selges av CTEK. CTEK leverer ladere til over 70 land i hele verden. CTEK er også en pålitelig OEM-leverandør til mange av verdens mest prestisjefylte bil- og motorsykelprodusenter.

For mer informasjon, besøk WWW.CTEK.COM

Alle produkter og produktspesifikasjoner kan til enhver tid endres uten varsel, for bedret pålitelighet, funksjon eller design. I tilfeller der det er feil på produktet, reserverer vi oss retten til å verifisere feilen ved inspeksjon av produktet. Alle returer må godkjennes av våre standard garantivilkår.

CTEK