

A close-up photograph of a black CTEK RB 3000 battery booster connected to a car's battery terminals. The booster has a digital display showing '86%' and the CTEK logo. Red and black cables are plugged into the terminals. An orange banner in the top right corner contains the text 'RB 3000'.

RB 3000

12 V / ØYEBLIKKELIG STARTKRAFT

RB 3000-boosteren gir deg øyeblikkelig kraft til å starte kjøretøy med tomme 12V-batterier. Fullpakket med sikkerhetsfunksjoner, ekstra USB-ladeporter og en innebygd lommelykt er den både allsidig og pålitelig. Den er kraftig, kompakt og klar til bruk, og sørger for at ingenting kommer i veien for livets reiser.

GI STARTHJELP TIL UTLADEDE 12 V-BATTERIER

Møt den bærbare booster RB 3000. Kompakt i størrelse, men likevel fullpakket med 3000A batteritoppstrøm, er den bygget for å starte de fleste 12V-batterier med letthet. Den har avanserte sikkerhetsfunksjoner, inkludert gnistsikker teknologi og beskyttelse mot omvendt polaritet, slik at du trygt kan bruke den for å komme tilbake på farten. Den er imidlertid mer enn bare en starthjelp. Den er også en allsidig nødlader med USB-ladeporter for alle enhetene dine, og den har en innebygd LED-lommelykt med tre lysmoduser. Du vil aldri gå glipp av en eneste ting, uansett hvor eventyrene dine tar deg – med tryggheten som kommer fra Sveriges lade pionerer, CTEK.

FULLPAKKET MED KRAFT, ALLTID KLAR

RB 3000 leverer umiddelbar startkraft – og får deg tilbake i bevegelse på en pålitelig måte. Enten den hjelper deg med et uventet tomt batteri eller leverer strøm til enheter mens du er på farten, er den alltid klar når du trenger den. Den er kompakt, smart og holdbar, og er et must for å møte utfordringene på enhver reise.

- Øyeblikkelig startkraft – for opptil 30 starter på en enkelt lading.
- Starter alle typer 12 V blysyrebatterier, inkludert AGM, EFB, WET, GEL og Ca/Ca.
- Gnistsikker teknologi og beskyttelse mot omvendt polaritet for sikker bruk.
- Kompakt design for enkel bærbarhet og oppbevaring.
- USB-nødlader med høy kapasitet pluss en innebygd lommelykt med 3 lysmoduser.
- Robust svenskinspirert design for pålitelig ytelse.
- Lader telefoner, nettbrett og annen elektronikk gjennom innebygde USB-A- og USB-C-porter.
- Leveres med klemmer, oppbevaringspose og brukerveiledning.
- Ergonomisk design med intuitive LED-indikatorer.
- 2 års garanti.

CTEK

RB 3000**TEKNISKE DATA**

BATTERIETS TOPPSTRØM	3000 A / 30 starter
MAKSIMAL STARTSTRØM	1980A
STARTSTRØM	Opptil 1300 A
INTERN BATTERIKAPASITET	16000mAh (4000mAhx4 / 59.2Wh)
RASK LADETID	2, 5 timer
INTERN BATTERYTYPE	4S1P
CELLEKJEMIEIEN TIL DET INTERNE BATTERIET	Polymer Lithium-Ion
INN	USB-C PD 30W
UT	12V, USB-A QC3.0, USB-C PD30W
BATTERYTYPER	12 V: WET, MF, Ca/Ca, AGM, EFB, GEL
BATTERIKJEMI	Blysyre
STARTSPENNING	2.5 V
DRIFTSTEMPERATUR, OMGIVELSER	-20 °C til +55 °C for utgang
OPPBEVARINGSTEMPERATUR, OMGIVELSER	0 °C to +55 °C
BRUKERGRENSESNIITT	Display
DIMENSJON (L X B X H)	239 x 107 x 40 mm
NETTOVEKT (ENHET MED KABLER)	1028 +/-10 g
BESKYTTELSESGRAD	IP65
LENGDE PÅ AVTAKBAR STARTKABEL (OUTPUT)	0.25 m
KJØLING	Naturlig konveksjon
NETTADAPTER KABELLENGDE	1 m
NETTADAPTER KABELTYPE	USB-C
GARANTI	2 år

GARANTERT KVALITET FRA CTEK

CTEKs kundestøtte gir svar på alle spørsmål i forbindelse med lading og CTEK-ladere. Sikkerhet, enkelhet og fleksibilitet kjennetegner alle produktene og løsningene som selges av CTEK. CTEK leverer ladere til over 70 land i hele verden. CTEK er også en pålitelig OEM-leverandør til mange av verdens mest prestisjefylte bil- og motorsykkelprodusenter.

For mer informasjon, besøk WWW.CTEK.COM

Alle produkter og produktspesifikasjoner kan til enhver tid endres uten varsel, for bedret pålitelighet, funksjon eller design. I tilfeller der det er feil på produktet, reserverer vi oss retten til å verifisere feilen ved inspeksjon av produktet. Alle returer må godkjennes av våre standard garantivilkår.

CTEK