

A close-up photograph of a black CTEK RB 3000 portable jump starter. The device is connected to a car battery with red and black cables. The digital display on the device shows '86 %'. The CTEK logo is visible on the front. The background shows the engine compartment of a car.

RB 3000

POTENCIA DE ARRANQUE INSTANTÁNEA

El arrancador RB 3000 le brinda energía instantánea para arrancar vehículos con baterías de 12 V agotadas. Repleto de características de seguridad, puertos de carga USB adicionales y una linterna incorporada, es tan versátil como confiable. Potente, compacto y listo para usar, garantiza que nada se interponga en el camino de los viajes de la vida.

ARRANCAR BATERÍAS DE 12 V AGOTADAS

Conozca el arrancador portátil RB 3000. De tamaño compacto, pero con una corriente máxima de batería de 3000 A, está diseñado para arrancar la mayoría de las baterías de 12 V con facilidad. Tiene características de seguridad avanzadas, que incluyen tecnología a prueba de chispas y protección contra polaridad inversa, para que pueda usarlo con confianza para volver a moverse. Pero es más que un simple arrancador. También es un banco de energía versátil con puertos de carga USB para todos sus dispositivos y tiene una linterna LED incorporada con tres modos de iluminación. Nunca se perderá un momento, sin importar a dónde le lleven sus aventuras, con la tranquilidad que ofrece CTEK, la empresa sueca pionera en carga.

LLENO DE POTENCIA, SIEMPRE LISTO

El RB 3000 ofrece potencia de arranque instantánea, lo que le permite volver a la marcha de forma fiable. Ya sea que te ayude a superar una batería agotada inesperadamente o que proporcione energía a los dispositivos en movimiento, siempre está listo cuando lo necesitas. Compacto, inteligente y duradero, es imprescindible para afrontar los retos de cada viaje.

- Potencia de arranque instantánea: para hasta 30 arranques con una sola carga.
- Arranca todo tipo de baterías de plomo-ácido de 12 V, incluidas AGM, EFB, WET, GEL y Ca/Ca.
- Tecnología a prueba de chispas y protección contra polaridad inversa para un uso seguro.
- Diseño compacto para facilitar la portabilidad y el almacenamiento.
- Powerbank USB de alta capacidad más una linterna incorporada con 3 modos de iluminación.
- Diseño robusto de inspiración sueca para un rendimiento confiable.
- Carga teléfonos, tabletas y otros dispositivos electrónicos a través de puertos USB-A y USB-C integrados.
- Viene con abrazaderas, bolsa de almacenamiento y guía del usuario.
- Diseño ergonómico con indicadores LED intuitivos.
- Garantía de 2 años.

CTEK

RB 3000**DATOS TÉCNICOS**

CORRIENTE MÁXIMA DE LA BATERÍA	3000A / hasta 30 arranques
CORRIENTE DE ARRANQUE MÁXIMA	1980A
CORRIENTE DE ARRANQUE	Hasta 1300A
CAPACIDAD DE LA BATERÍA INTERNA	16000mAh (4000mAhx4 / 59.2Wh)
TIEMPO DE CARGA RÁPIDO	2, 5 horas
TIPO DE BATERÍA INTERNA	4S1P
QUÍMICA CELULAR DE LA BATERÍA INTERNA	Polímero de iones de litio
ENTRADA	USB-C PD 30W
SALIDA	12V, USB-A QC3.0, USB-C PD30W
TIPOS DE BATERÍAS	12 V: WET, MF, Ca/Ca, AGM, EFB, GEL
QUÍMICA DE LAS BATERÍAS	Plomo
TENSIÓN INICIAL	2.5 V
TEMPERATURA AMBIENTE EN FUNCIONAMIENTO	-20 °C a +55 °C para la salida
TEMPERATURA AMBIENTE EN ALMACENAMIENTO	0 °C to +55 °C
INTERFAZ DE USUARIO	Pantalla
DIMENSIONES (L X AN X AL)	239 x 107 x 40 mm
PESO NETO (UNIDAD CON CABLES)	1028 +/-10 g
GRADO DE PROTECCIÓN	IP65
LONGITUD DEL CABLE DE ARRANQUE EXTRAÍBLE (SALIDA)	0.25 m
VENTILACIÓN	Convección natural
LONGITUD DEL CABLE DEL ADAPTADOR DE RED	1 m
TIPO DEL CABLE DEL ADAPTADOR DE RED	USB-C
GARANTÍA	2 años

CALIDAD GARANTIZADA CON CTEK

CTEK dispone de un servicio de atención al cliente para responder a todas las preguntas relacionadas con la carga y los cargadores CTEK. Todas las soluciones y los productos diseñados y suministrados por CTEK se caracterizan por su seguridad, simplicidad y flexibilidad. CTEK suministra cargadores en más de 70 países de todo el mundo. CTEK también es un fiable proveedor de equipos originales para muchos de los más prestigiosos fabricantes de automóviles y motos del mundo.

Para más información, visite WWW.CTEK.COM

Todos los productos y especificaciones de productos están sujetos a cambios sin previo aviso para mejorar la fiabilidad, el funcionamiento o el diseño. En caso de error del producto, nos reservamos el derecho de inspeccionarlo y verificar el fallo. Todas las devoluciones de productos están sujetas a nuestros términos de garantía estándar.

CTEK