

12 V / VÄLITÖN KÄYNNISTYSTEHO

RB 3000 -apukäynnistin antaa välittömästi virtaa käynnistää ajoneuvot, joiden 12 V:n akut ovat tyhjiä. Sisältää lukuisia suojausominaisuuksia, ylimääräisiä USB-latausportteja ja sisäänrakennetun taskulampun, joten se on yhtä monipuolinen kuin luotettava. Tehokas, kompakti ja käyttövalmis laite varmistaa matkanteon luottavaisin mielin.

HERÄTÄ KUOLLEET 12 V:N AKUT

Tutustu kannettavaan RB 3000 -apukäynnistimeen. Pienikokoisen laitteen akun huippuvirta on 3 000 A, joten se pystyy herättämään useimmat 12 V:n akut helposti. Edistykselliset turvaominaisuudet, kuten kipinöimätön tekniikka ja vääränapaisuuden suojaus, tuovat mielenrauhaa ja pitävät sinut luotettavasti tien päällä. Laite ei ole pelkästään apukäynnistin, vaan myös monipuolinen varavirtalähde, jossa on USB-latausportit kaikille laitteillesi, ja siinä on sisäänrakennettu LED-taskulamppu, jossa on kolme valaistustilaa. Ole aina valmiina matkaan – Ruotsin johtava latausalan edelläkävijä CTEK takaa mielenrauhasi.

TÄYNNÄ TEHOA, AINA VALMIINA

RB 3000 tarjoaa välittömän käynnistystehon ja saa sinut luotettavasti takaisin liikkeelle. Olipa kyse sitten yllättävästi tyhjentyneen akun herättämisestä tai sähkölaitteiden käyttämisestä tien päällä, se on aina valmiina, kun sitä tarvitset. Tämä kompakti, älykäs ja kestävä laite on olennainen varuste, joka vastaa jokaisen matkan haasteisiin.

- Välitön käynnistysteho – jopa 30 käynnistystä yhdellä latauksella.
- Käynnistää kaiken tyyppiset 12 V:n lyijyhappoakut, mukaan lukien AGM-, EFB-, märkä-, geeli- ja Ca/Ca-akut.
- Kipinöimätön tekniikka ja vääränapaisuuden suojaus turvalliseen käyttöön.
- Kompakti muotoilu helpottaa siirrettävyyttä ja säilytystä.
- Suuren kapasiteetin USB-varavirtalähde ja sisäänrakennettu taskulamppu, jossa on kolme valaistustilaa.
- Vankka ruotsalaisvaikutteinen muotoilu takaa luotettavan suorituskyvyn.
- Lataa puhelimia, tabletteja ja muuta elektroniikkaa sisäänrakennettujen USB-A- ja USB-C-porttien kautta.
- Mukana liittimet, säilytyspussi ja käyttöopas.
- Ergonominen muotoilu ja intuitiiviset LED-merkkivalot.
- 2 vuoden takuu.

RB 3000**TEKNISET TIEDOT**

AKUN HUIPPUVIRTA	3 000 A / 30 käynnistystä
SUURIN KÄYNNISTYSVIRTA	1980A
KÄYNNISTYSVIRTA	Jopa 1 300 A
SISÄISEN AKUN KAPASITEETTI	16000mAh (4000mAhx4 / 59.2Wh)
NOPEA LATAUSAIKA	2, 5 tuntia
SISÄINEN AKKU	4S1P
SISÄISEN AKKUKENNON KEMIALLISET OMINAISUUDET	Polymeeri-litiumioni
TULO	USB-C PD 30W
AKKUTYYPIT	12 V: WET, MF, Ca/Ca, AGM, EFB, GEL
AKKUTYYPPI	Lyijyhappo
AKUN MINIMIJÄNNITE	2.5 V
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	-20 °C - +55 °C lähtöä varten
VARASTOINTILÄMPÖTILA	0 °C to +55 °C
KÄYTTÖLIITTYMÄ	Näyttö
MITAT (P X L X K)	239 x 107 x 40 mm
NETTOPAINO (YKSIKKÖ JA KAAPELIT)	1028 +/-10 g
SUOJAUSASTE	IP65
IRROTETTAVAN KÄYNNISTYSKAAPELIN PITUUS, ANTO	0.25 m
JÄÄHDYTYS	Konvektiojäähdytys
VERKKOLAITTEEN KAAPELIN PITUUS	1 m
VERKKOLAITTEEN KAAPELIN TYYPPI	USB-C
TAKUU	2 vuotta

TAATTUA CTEK-LAATUA

CTEK-asiakastuki vastaa lataukseen ja CTEK-latureihin liittyviin kysymyksiin. Turvallisuus, yksinkertaisuus ja joustavuus ovat luonteenomaisia CTEK:n kehittämille ja myymille tuotteille ja ratkaisuille. CTEK toimittaa latureita yli 70 maahan maailmanlaajuisesti. CTEK on myös luotettava OEM-toimittaja monille maailman arvostetuimmista auto- ja moottoripyörävalmistajista.

Lisätietoja on osoitteessa
WWW.CTEK.COM

Kaikkia tuotteita ja tuotetietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta luotettavuuden, toiminnan tai suunnittelun parantamiseksi. Tuotevirhetapauksissa pidätämme oikeuden tuotteen tarkastamiseen ja vian selvittämiseen. Kaikkiin tuotteiden palautuksiin sovelletaan tavanomaisia takuuehtoja.

CTEK