

DIRECT STARTVERMOGEN

Deze RB 4000-booster geeft u direct vermogen om voertuigen met een lege 12V-accu tot 45 keer te starten, voordat er moet worden opgeladen. Boordevol veiligheidsvoorzieningen, extra USB-oplaadpoorten en een ingebouwde zaklamp, is hij even veelzijdig als betrouwbaar. Deze booster is krachtig, compact en klaar voor gebruik en zorgt ervoor dat niets uw geplande activiteit in de weg staat.

STARTHULP VOOR LEGE 12V-ACCU'S

Maak kennis met de krachtige RB 4000 draagbare booster. Is compact van formaat, maar met een piekstroom van 4000 A en gebouwd om de meeste voertuigen met een lege 12V-accu met gemak te starten. Het heeft geavanceerde veiligheidsvoorzieningen, waaronder vonkvrije technologie en bescherming tegen omgekeerde polariteit, zodat u het vol vertrouwen kunt gebruiken om weer in beweging te komen. Maar het is meer dan alleen een jumpstarter. Het is ook een veelzijdige, duurzame powerbank met USB-oplaadpoorten voor al je apparaten en heeft een ingebouwde LED-zaklamp met drie verlichtingsstanden. Dankzij de gemoedsrust die CTEK je geeft, de Zweedse oplaadpionier, zult u nooit meer een moment missen, waar uw avonturen u ook brengen.

MEER VERMOGEN, ALTIJD KLAAR VOOR GEBRUIK

De RB 4000 levert direct startvermogen om uw voertuig met gemak te starten. Of het nu gaat om u uit die brand te helpen bij een onverwachte lege accu of het leveren van stroom aan apparaten onderweg, deze RB 3000 staat altijd klaar wanneer u die nodig hebt. Compact, slim en duurzaam, het is de must-have die essentieel is om de uitdagingen van elke reis aan te gaan.

- Direct startvermogen – voor maximaal 45 starts op een enkele lading.
- Starthulp voor alle soorten 12V-loodzuuraccu's, waaronder AGM, EFB, WET, GEL en Ca/Ca.
- Vonkvrije technologie & bescherming tegen omgekeerde polariteit voor veilig gebruik.
- Krachtig, maar toch compact voor eenvoudige draagbaarheid en opslag.
- USB-powerbank met hoge capaciteit plus een ingebouwde zaklamp met 3 verlichtingsstanden.
- Robuust, Zweeds geïnspireerd ontwerp voor betrouwbare prestaties.
- Laadt telefoons, tablets en andere elektronica op via ingebouwde USB-A- en USB-C-poorten.
- Wordt geleverd met klemmen, opbergtas en gebruikershandleiding.
- Ergonomisch ontwerp met intuïtieve LED-indicatoren.
- 2 jaar garantie.

RB 4000**TECHNISCHE DATA**

PIEKSTROOM VAN DE ACCU	4000 A / 45 starts
MAXIMALE STARTSTROOM	2060A
STARTSTROOM	Tot 1300A
INTERNE ACCUCAPACITEIT	24000mAh (6000mAhx4 / 88.8Wh)
OPLAAD TIJD BOOSTER	3, 5 uur
TYPE INTERNE BATTERIJ	4S1P
CHEMIE VAN INTERNE ACCUCELLEN	Polymeer lithium-ion
INPUT	USB-C PD 30W
OUTPUT	12V, USB-A QC3.0, USB-C PD30W
ACCUTYPES	12 V: WET, MF, Ca/Ca, AGM, EFB, GEL
ACCUCHEMIE	Loodzuur
STARTSPANNING	2.5 V
OMGEVINGSTEMPERATUUR TIJDENS BEDRIJF	-20 °C tot +55 °C voor uitgang
OMGEVINGSTEMPERATUUR TIJDENS OPSLAG	0 °C to +55 °C
GEBRUIKERSINTERFACE	Display
AFMETINGEN (L X B X H)	239 x 107 x 40 mm
NETTOGEWICHT (EENHEID MET KABELS)	1210+/-10 g
MATE VAN BESCHERMING	IP65
LENGTE AFNEEMBAAR NETSNOER (UITGANG)	0.25 m
VOEDINGSBRON	230 V -> 12 V
ACCUSPANNING	12 V
VERBINDINGEN	Verwijderbaar
AFKOELING	Natuurlijke convectie
KABELLENGTE NETADAPTER	1 m
KABELTYPE NETADAPTER	USB-C
GARANTIE	2 jaar

MET CTEK GEGARANDEERDE KWALITEIT

De klantenservice van CTEK staat voor u klaar om alle vragen te beantwoorden over opladen en CTEK-laders. Veilig, eenvoudig en flexibel; dat zijn de kenmerken van alle door CTEK ontwikkelde en verkochte producten en oplossingen. CTEK levert laders in meer dan 70 landen wereldwijd. CTEK is tevens een betrouwbare OEM-leverancier voor enkele van 's werelds meest exclusieve fabrikanten van auto's en motorfietsen.

Bezoek WWW.CTEK.COM voor meer informatie

Alle producten en productspecificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd om de betrouwbaarheid, de werking of het ontwerp van de producten te verbeteren. In het geval van een productfout behouden wij ons het recht voor om het product te inspecteren en de fout te verifiëren. Alle productretouren worden geverifieerd aan onze standaardgarantievoorwaarden.

CTEK